

3) 電子ブレーカー本体 動作特性

製品型式	定格電流 [A]	契約電力 3相[KW] 単相[KVA]	過電流率	引き外し特性(電流-時間)表 (タイマー時間=トリップするまでの時間)(A~F=タイマA~F)										
				~120%~ (A)	~150%~ (B)	~190%~ (C)	~400%~ (D)	~600%~ (E)	短絡保護 (F)					
JDB3-10	10	3 KW 2 KVA	通電電流 (タイマー時間) ~ (なし)	12A (55分)	15A (30分)	19A (1分50秒)	40A (25秒)	60A (3秒)	150A (瞬時※1)					
JDB3-12	12	4 KW 2 KVA	通電電流 (タイマー時間) ~ (なし)	14A (55分)	18A (30分)	23A (1分50秒)	48A (25秒)	72A (3秒)	180A (瞬時※1)					
JDB3-15	15	5 KW 3 KVA	通電電流 (タイマー時間) ~ (なし)	18A (55分)	23A (30分)	29A (1分50秒)	60A (25秒)	90A (3秒)	225A (瞬時※1)					
JDB3-18	18	6 KW 4 KVA	通電電流 (タイマー時間) ~ (なし)	22A (55分)	27A (30分)	34A (1分50秒)	72A (25秒)	108A (3秒)	250A (瞬時※1)					
JDB3-21	21	7 KW 4 KVA	通電電流 (タイマー時間) ~ (なし)	24A (55分)	32A (30分)	40A (1分50秒)	84A (25秒)	126A (3秒)	315A (瞬時※1)					
JDB3-24	24	8 KW 5 KVA	通電電流 (タイマー時間) ~ (なし)	28A (55分)	36A (30分)	46A (1分50秒)	96A (25秒)	144A (3秒)	360A (瞬時※1)					
JDB3-27	27	9 KW 5 KVA	通電電流 (タイマー時間) ~ (なし)	32A (55分)	41A (30分)	51A (1分50秒)	108A (25秒)	162A (3秒)	405A (瞬時※1)					
JDB3-30	30	10 KW 6 KVA	通電電流 (タイマー時間) ~ (なし)	36A (55分)	45A (30分)	57A (1分50秒)	120A (25秒)	180A (3秒)	450A (瞬時※1)					
JDB3-33	33	11 KW 7 KVA	通電電流 (タイマー時間) ~ (なし)	39A (55分)	50A (30分)	63A (3分50秒)	132A (25秒)	198A (3秒)	495A (瞬時※1)					
JDB3-36	36	12 KW 7 KVA	通電電流 (タイマー時間) ~ (なし)	43A (55分)	54A (30分)	68A (3分50秒)	144A (25秒)	216A (3秒)	約2000A (瞬時)					
JDB3-38	38	13 KW 8 KVA	通電電流 (タイマー時間) ~ (なし)	45A (55分)	57A (30分)	72A (3分50秒)	152A (25秒)	228A (3秒)	約2000A (瞬時)					
JDB3-41	41	14 KW 8 KVA	通電電流 (タイマー時間) ~ (なし)	49A (55分)	62A (30分)	78A (3分50秒)	164A (25秒)	246A (3秒)	約2000A (瞬時)					
JDB3-44	44	15 KW 9 KVA	通電電流 (タイマー時間) ~ (なし)	52A (55分)	66A (30分)	84A (3分50秒)	176A (25秒)	264A (3秒)	約2000A (瞬時)					
JDB3-47	47	16 KW 9 KVA	通電電流 (タイマー時間) ~ (なし)	56A (55分)	71A (30分)	89A (3分50秒)	188A (25秒)	282A (3秒)	約2000A (瞬時)					
JDB3-50	50	17 KW 10 KVA	通電電流 (タイマー時間) ~ (なし)	59A (55分)	75A (30分)	95A (3分50秒)	200A (25秒)	300A (5秒)	約2000A (瞬時)					
JDB3-53	53	18 KW 11 KVA	通電電流 (タイマー時間) ~ (なし)	63A (115分)	80A (30分)	101A (3分50秒)	212A (25秒)	318A (5秒)	約2000A (瞬時)					
JDB3-56	56	19 KW 11 KVA	通電電流 (タイマー時間) ~ (なし)	67A (115分)	84A (30分)	106A (3分50秒)	224A (25秒)	336A (5秒)	約2000A (瞬時)					
JDB3-59	59	20 KW 12 KVA	通電電流 (タイマー時間) ~ (なし)	69A (115分)	89A (30分)	112A (3分50秒)	236A (25秒)	354A (5秒)	約2000A (瞬時)					
JDB3-61	61	21 KW 12 KVA	通電電流 (タイマー時間) ~ (なし)	73A (115分)	92A (30分)	116A (5分50秒)	244A (25秒)	366A (10秒)	約2000A (瞬時)					
JDB3-64	64	22 KW 13 KVA	通電電流 (タイマー時間) ~ (なし)	75A (115分)	96A (30分)	122A (5分50秒)	256A (25秒)	384A (10秒)	約2000A (瞬時)					
JDB3-67	67	23 KW 13 KVA	通電電流 (タイマー時間) ~ (なし)	78A (115分)	101A (30分)	127A (5分50秒)	268A (25秒)	402A (10秒)	約2000A (瞬時)					
JDB3-70	70	24 KW 14 KVA	通電電流 (タイマー時間) ~ (なし)	82A (115分)	105A (30分)	133A (5分50秒)	280A (25秒)	420A (10秒)	約2000A (瞬時)					
JDB3-73	73	25 KW 15 KVA	通電電流 (タイマー時間) ~ (なし)	86A (115分)	110A (30分)	139A (5分50秒)	292A (25秒)	438A (10秒)	約2000A (瞬時)					
JDB3-76	76	26 KW 15 KVA	通電電流 (タイマー時間) ~ (なし)	89A (115分)	114A (30分)	144A (5分50秒)	304A (25秒)	456A (10秒)	約2000A (瞬時)					
JDB3-79	79	27 KW 16 KVA	通電電流 (タイマー時間) ~ (なし)	94A (115分)	119A (30分)	150A (5分50秒)	316A (25秒)	474A (10秒)	約2000A (瞬時)					
JDB3-82	82	28 KW 16 KVA	通電電流 (タイマー時間) ~ (なし)	97A (115分)	123A (30分)	156A (5分50秒)	328A (25秒)	492A (10秒)	約2000A (瞬時)					
JDB3-85	85	29 KW 17 KVA	通電電流 (タイマー時間) ~ (なし)	100A (115分)	128A (30分)	162A (5分50秒)	340A (25秒)	510A (10秒)	約2000A (瞬時)					
JDB3-87	87	30 KW 17 KVA	通電電流 (タイマー時間) ~ (なし)	102A (115分)	131A (30分)	165A (5分50秒)	348A (25秒)	522A (10秒)	約2000A (瞬時)					
JDB3-90	90	31 KW 18 KVA	通電電流 (タイマー時間) ~ (なし)	105A (115分)	135A (30分)	171A (5分50秒)	360A (25秒)	540A (10秒)	約2000A (瞬時)					
JDB3-93	93	32 KW 19 KVA	通電電流 (タイマー時間) ~ (なし)	108A (115分)	140A (30分)	177A (5分50秒)	372A (25秒)	558A (10秒)	約2000A (瞬時)					
JDB3-96	96	33 KW 19 KVA	通電電流 (タイマー時間) ~ (なし)	112A (115分)	144A (30分)	182A (5分50秒)	384A (25秒)	576A (10秒)	約2000A (瞬時)					
JDB3-99	99	34 KW 20 KVA	通電電流 (タイマー時間) ~ (なし)	116A (115分)	149A (30分)	188A (5分50秒)	396A (25秒)	594A (10秒)	約2000A (瞬時)					
JDB3-102	102	35 KW 20 KVA	通電電流 (タイマー時間) ~ (なし)	120A (115分)	153A (30分)	194A (5分50秒)	408A (25秒)	612A (10秒)	約2000A (瞬時)					
JDB3-105	105	36 KW 21 KVA	通電電流 (タイマー時間) ~ (なし)	124A (115分)	158A (30分)	200A (5分50秒)	420A (25秒)	630A (10秒)	約2000A (瞬時)					
JDB3-108	108	37 KW 22 KVA	通電電流 (タイマー時間) ~ (なし)	126A (115分)	162A (30分)	205A (5分50秒)	432A (25秒)	648A (10秒)	約2000A (瞬時)					
JDB3-110	110	38 KW 22 KVA	通電電流 (タイマー時間) ~ (なし)	128A (115分)	165A (30分)	209A (5分50秒)	440A (25秒)	660A (10秒)	約2000A (瞬時)					
JDB3-113	113	39 KW 23 KVA	通電電流 (タイマー時間) ~ (なし)	132A (115分)	170A (30分)	215A (5分50秒)	452A (25秒)	678A (10秒)	約2000A (瞬時)					
JDB3-116	116	40 KW 23 KVA	通電電流 (タイマー時間) ~ (なし)	135A (115分)	174A (30分)	220A (5分50秒)	464A (25秒)	696A (10秒)	約2000A (瞬時)					
JDB3-119	119	41 KW 24 KVA	通電電流 (タイマー時間) ~ (なし)	140A (115分)	179A (30分)	226A (5分50秒)	476A (25秒)	714A (10秒)	約2000A (瞬時)					
JDB3-122	122	42 KW 24 KVA	通電電流 (タイマー時間) ~ (なし)	144A (115分)	183A (30分)	232A (5分50秒)	488A (25秒)	732A (10秒)	約2000A (瞬時)					
JDB3-125	125	43 KW 25 KVA	通電電流 (タイマー時間) ~ (なし)	146A (115分)	188A (30分)	238A (5分50秒)	500A (25秒)	749A (10秒)	約2000A (瞬時)					

(※1 記載電流値~約2000Aは1秒、約2000A以上は瞬時の動作)